

Mojova Casambi RoboSpot

	91110165
	25 W CCT-motorisoitu valaisin, jossa LumiFree-tekniikka ja mekaaninen valonjaon säätöalue.
	
Tekniset tiedot	
Käyttöjännite	AC 100-240V
Kiskoadapteri	A.A.G. STUCCHI 9999-4-DRI adapteri
Kokonaisvirrankulutus	40W max
LED-teho	25W
LED-ohjausvirta	700mA
Valmiustilan virrankulutus	<0.5W
Valoteho	1800lm
Värilämpötila	2800K~6000K
Värintoistoindeksi	>90
Valonjako	7°-120°
Mootorityyppi	Kolmivaihe
Pan-liikkeen alue	315°
Tilt-liikkeen alue	300°
Valonjaon hallinta	JDI LumiFree + mekaaninen zoom
Langaton ohjaus	CASAMBI
Taajuus	2.4GHz ISM, <8dbm
Käyttölämpötila	-25 - +50°C
Toiminnot	
Himmennys	0–100 % jatkuva tasavirtahimmennys
Lähtövirran säätö	(100 % – 50 %) säädettävissä sovelluksesta
Himmennyskäyrä	Lineaarinen, logaritminen ja optimoitu logaritminen himmennys
Valon liikusäätö	0–25,5 sekuntia – säädettävissä sovelluksesta
Valonohjaus	kirkkaus, värilämpötila
Liikeohjaus	Pan, Tilt
Valonjaon säätö	JDI-X, JDI-Y, mekaaninen
Mitat ja paino	
Mitat ja paino	valaisin: Ø 73 mm × pituus 162 mm, säätövarsi: leveys 38 mm × korkeus 43 mm × pituus 141 mm, kiskoadapteri: leveys 14 mm × korkeus 29 mm × pituus 307 mm. 865g.